Circuidea.com

E-mail: info@circuidea.com

Per informazione riguardo la licenza con cui è distribuito questo materiale visita:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it

Articolo

Scanner Mustek parallelo


Modello: Su porta parallela

Difetto: Non si accende

Intervento: 7404 guasto, condensatore SMD in corto.

Difetto: CCD non torna indietro

Intervento: Optosensore rotto



Pin.	Connettore con scheda CCD scollegata	Connettore con scheda CCD guasta	Connettore con scheda CCD OK
1	0V	0V	0V
2	12,3V	12,2V	12,2V
3	0V	0V	0V
4	1,6V	4,2V	4,5V
5	0V	0V	0V
6	1,2V	4,3V	4,4V
7	0V	0V	4,3V
8	1,2V	4,2V	0,1V
9	0V	0,2V	0V
10	0V	0V	0V
11	0V	0V	0V
12	5V	0,7V	5V
13	1V	0V	0V
14	0,6V	0,7V	0,6V
15	0V	0,6V	5V
16	0V	0,7V	5V
17	0V	0V	0V
18	5V	0,7V	5V
19	5V	0,7V	5V
20	5V	0,7V	5V
21	12,3V	12,2V	12,3V
22	0V	0V	0V

Circuidea.com